



JOLLY BOX

(2,8 kVA)

POWERED BY
HONDA



- motore a benzina a 3000 giri/'(*)
- raffreddamento ad aria
- avviamento elettrico 12V
- cofanatura silenziosa
- certificati e marcati CE

Dotazione di serie
quadretto per comando a distanza con cavo da mt. 9

Accessori a richiesta (vedere dettagli a pag. 40)
1) serbatoio da 20 l. separato

Modello	3000 - JB	
Codice	09348	
Prestazioni		
Potenza max 230V monofase	kVA (KW)	2,8 (2,24)
Ampere	A	13
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8
Caricabatteria 12V	A	10
Motore		
Marca	Honda	
Modello	GX 160	
Cilindri	n.	1
Cilindrata	cmc.	163
Potenza massima	kWm	4
Regime di taratura	giri/min	3000
Raffreddamento	ad aria	
Avviamento	elettrico 12V	
Combustibile	benzina	
Alternatore		
Tipo	sincrono	
Classe di isolamento	H	
Caratteristiche generali		
Capacità coppa olio motore	l	0,6
Consumo a pieno carico	l/h	1,5
Rumorosità	LWA (dB(A) a 7 m)	86 (61)
Dimensioni L/V/H	mm	535/390/290
Peso	kg	64

* per tarature e frequenze diverse contattare la sede



Rumorosità CONFORME alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006

